

VOOPOO English

Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For the better use of all the functions of this product, please carefully read the operation notes and detailed functional instructions before your first use of this product. If you have any problems with using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Specification

Mod
Size & Weight: 96*34.5*18.3mm
Battery: Built-in 1500mAh (Charging Period: 1.5h)
Output Voltage: 3.2-2.4V
Input Voltage: 5V/1A
Capacity: 3.8ML (Standard Edition) / 2ml (EU Edition)
Resistance Range: 0.3Ω-2.0Ω

NAVI fits PNP coil of VOOPOO. Please adjust the output power to adapt the coil's recommended range.

Security Protection

- Over time protection
- Over temperature protection
- Output over-current protection
- Overcharge protection
- Low battery protection
- Atomizer short-circuit protection
- Max Power Protection

Operations Steps

1. Installation of Coil
Pull out the atomizer and insert the coil from the bottom.
2. E-juice refill operation
Pull out the pod; pull out the rubber plug on the bottom and add e-liquid through the slot. More than two third is advised. Press the plug back carefully and firmly.
3. Airflow adjusting
Press the side adjustment button of the pod to achieve the proper inhalation experience

Attention: Big air-flow channel should be adapted to high power output

Operation Instructions

1. On/Off: Short press on fire button five times (at the first use, Enter dock interface)
2. Mode switching: Short press on fire button three times
3. PUFF clear: Press the fire button and "+" button at the same time.
- 3.1. Double ignition mode (press button or auto automatic mode)
- 3.2. PUFF clear: Press the fire button and "+" button at the same time.
- 3.3. PUFF clear: Press the fire button and "+" button at the same time.
- 3.4. PUFF clear: Press the fire button and "+" button at the same time.

NAVI convient à la bobine PNP, qui est un produit VOOPOO. Veuillez régler la puissance de sortie pour adapter à la plage recommandée de la bobine.

Protection de sécurité

- Protection contre un temps excessif
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre les surintensités de sortie
- Protection contre les surcharges
- Protection en cas de batterie faible
- Protection contre les courts-circuits de l'atomiseur
- Protection maximale de puissance

Etapes de fonctionnement

1. Installation de la bobine
Sortez l'atomiseur et insérez la bobine par le bas.
2. Injection de l'huile de fumée
Sortez l'atomiseur et couvrez le bouchon de remplissage d'huile par le bas. Il est conseillé de remplir aux deux tiers.
3. Réglage du débit d'air
Tournez le bouton de réglage au bas de l'atomiseur pour trouver la résistance appropriée. Attention: Ouvrez le canal de circulation d'air pour obtenir une puissance élevée.

Istruzioni

1. Marche / Arrêt: Appuyez brièvement cinq fois sur le bouton de mise à feu (pour la première utilisation, entrez dans l'interface d'horloge).
2. Changement de mode: Appuyez brièvement trois fois sur le bouton de mise à feu.
3. PUFF (BOUFFEE) simple: Appuyez simultanément sur les touches de mise à feu et "+".
- 3.1. Mode automatique (sans bouton nécessaire, s'allume automatiquement avec l'aspiration).
- 3.2. PUFF (BOUFFEE) simple: Appuyez simultanément sur les touches de mise à feu et "+".
- 3.3. PUFF (BOUFFEE) simple: Appuyez simultanément sur les touches de mise à feu et "+".
- 3.4. PUFF (BOUFFEE) simple: Appuyez simultanément sur les touches de mise à feu et "+".

Le nombre de bouffées dans la journée est indiqué sur l'interface principale et sera remis à zéro le lendemain.

4. Entrez dans l'interface PUFF: Appuyez sur le bouton de tir et maintenez-le enfoncé.

Enregistrement du nombre total d'aspiration des 14 derniers jours. Appuyez sur les boutons "+" et "-" pour vérifier le nombre d'aspiration d'un jour donné.

francés

VOOPOO Deutsch

Vielen Dank für Ihren Kauf eines VOOPOO-Produkts. Um alle Funktionen dieses Produkts besser nutzen zu können, lesen Sie vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts bitte die Bedienungsanweisungen und detaillierten Funktionsanweisungen sorgfältig durch. Wenn Sie Probleme mit der Verwendung dieses Produkts haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.voopoo.com.

Parameter

Mod
Abmessungen & Gewicht: 96*34.5*18.3mm
Akkuleistung: 1500mAh (Ladungszeit: 1.5h)
Ausgangsspannung: 3.2-2.4V
Ladespannung: 5V/1A
Fassungsvolumen: 3.8 ml (Standard Edition) / 2 ml (EU Edition)
Widerstandsbereich: 0.3Ω-2.0Ω

NAVI besitzt eine PNP-Spule, welche ein VOOPOO-Produkt ist. Bitte stellen Sie die Ausgangsleistung der Spule ein, um die an den empfohlenen Bereich der Spule anpassen.

Sicherheitsschutz

- Überstundenschutz
- Übertemperaturschutz
- Überflussschutz
- Batterieschutz
- Ausgangsüberstromschutz
- Kurzschlusschutz des Zerstäubers
- Maximaler Leistungsschutz

Bedienschritte

1. Montage der Spule
Ziehen Sie den Verdampfer heraus und setzen Sie die Spule von unten ein.
2. Injektion des Öls
Ziehen Sie den Verdampfer heraus und öffnen Sie den Ölschaltflügel an der Unterseite. Die empfohlene Menge beträgt mehr als zwei Drittel.
3. Luftstromregler
Drehen Sie den unteren Einstellknopf am Verdampfer, um den entsprechenden Widerstand zu finden.

Attention: Stellen Sie für eine höhere Ausgabeleistung den Luftstromregler höher ein.

Anleitung

1. Ein / Aus: Drücken Sie fünfmal kurz auf den Feuerknopf (bei der ersten Verwendung Uhr-Schnittstelle eingeben).
2. Modusumschaltung: Feuerknopf dreimal kurz drücken.
3. PUFF löschen: Feuerknopf und "+" Knopf gleichzeitig drücken.
- 3.1. Doppelzündmodus (Testen drücken oder Automatikmodus übernehmen)
- 3.2. PUFF löschen: Feuerknopf und "+" Knopf gleichzeitig drücken.
- 3.3. PUFF löschen: Feuerknopf und "+" Knopf gleichzeitig drücken.
- 3.4. PUFF löschen: Feuerknopf und "+" Knopf gleichzeitig drücken.

NAVI nutzt eine PNP-Spule, welche ein VOOPOO-Produkt ist. Bitte stellen Sie die Ausgangsleistung der Spule ein, um die an den empfohlenen Bereich der Spule anpassen.

Sicherheitsschutz

- Überstundenschutz
- Übertemperaturschutz
- Überflussschutz
- Batterieschutz
- Ausgangsüberstromschutz
- Kurzschlusschutz des Zerstäubers
- Maximaler Leistungsschutz

Achtung

1. Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Herz-Kreislaufrisiko, Depressionen und Asthma empfohlen.
2. Bitte halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern. Dieses Gerät sollte in einer kühlen und schattigen Umgebung gelagert werden.
3. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen oder tauchen Sie es nicht in Wasser.
4. Bitte sperren oder schalten Sie das Gerät aus, um ein unbeabsichtigtes Alarmauslösen beim Tragen zu vermeiden.
5. Bitte verwenden Sie dieses Gerät verantwortungsbewusst und entsprechend den persönlichen Gesundheitszustand. Falls Beschwerden auftreten, stoppen Sie bitte die Verwendung umgehend.

Handhabung von Kondenswasser:
Es kann aufgrund der Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur zu einer geringen Kondensation der Flüssigkeit kommen, wenn Sie das Gerät verwenden. Es ist ratsam, das Pod zu entnehmen und nach unten zu schütten.

7. Recycling von Batterien:
Die Batterie dieses Produkt darf nicht als Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss an einer entsprechenden Annahmestelle für das Recycling für Altbatterien abgegeben werden.

Hersteller:
VCOPOO
Address : Block 1, Shapuyangong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen , Guangdong , China .
Email : support@voopotech.com
Website : www.voopoo.com
Instagram : voopotechofficial
Facebook : voopotech

Contact in EU :
Vaping Legal Ltd
Address : Armstrong House , First Avenue , Robin Hood Airport , Doncaster. DN9 3GA, UK
Email : compliance@tpdcompliance.eu

español

VOOPOO русский

Благодарим Вас за покупку продукта VOOPOO. Для лучшего использования всех функций данного продукта перед первым использованием продукта внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и подробные функциональные инструкции. Если у вас возникли проблемы с использованием данного продукта, обратитесь к нашему местному агенту или посетите наш официальный сайт по адресу: www.voopoo.com.

Параметры

Мод
Размер и вес: 96*34.5*18.3mm
Емкость аккумулятора: 1500mAh (Время зарядки: 1.5h)
Напряжение на выходе: 3.2-2.4V
Напряжение зарядки: 5V/1A
Емкость: 3.8мл (стандартная версия) / 2мл (ЕС версия)
Диапазон сопротивления: 0.3Ω-2.0Ω

NAVI подходит для катушки PNP, которая является продуктом VOOPOO. Пожалуйста, отрегулируйте выходную мощность, чтобы адаптировать рекомендуемый диапазон катушки.

Защита безопасности

- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки по току
- Защита от перегарда
- Защита низкого зарядка аккумулятора
- Защита от короткого замыкания форсунок
- Защита максимальной мощности

Этапы эксплуатации:

1. Установка катушки
Вытащите распылитель и вставьте катушку снизу.
2. Впрыск дыма
Вытащите распылитель и откройте пробку маслянистого отверстия снизу. Рекомендуется заполнить более двух третей.
3. Регулировка воздушного потока
Поверните нижнюю регулируемую кнопку на распылителе, чтобы найти соответствующее сопротивление.

Внимание: поднимите канал воздушного потока для высокой выходной мощности.

Инструкции

1. Вкл/выкл: Коротко нажмите на кнопку огня пять раз (при первом использовании, войдите в интерфейс часов).
2. Переключение режима: Коротко нажмите на кнопку огня три раза.
3. Ручной режим
- 3.1. Автоматический режим (не нужно нажимать кнопки, зажигание автоматическое при контроле интвенции.)
- 3.2. Ручной режим
- 3.3. Ручной режим
- 3.4. Ручной режим

Интерфейс часов коротко нажимает на кнопку зажигания, чтобы изменить язык, кнопку "+", чтобы установить время на часы, и кнопку "-" и "+", чтобы проверить количество записей определенного дня.

Добржелательная подсказка:

Самолетом:
Существует вероятность утечки электронной жидкости при высокой давлении, если вы путешествуете на самолете. Поэтому, пожалуйста, удалите ваши капсулы от других важных объектов.

Обращение с конденсатом:
При использовании устройства возможна небольшая конденсация жидкости из-за разницы между внутренней и внешней температурой. Желательно вынуть капсулу и погрузить ее вниз.

Hersteller:
VCOPOO
Address : Block 1, Shapuyangong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen , Guangdong , China .
Email : support@voopotech.com
Website : www.voopoo.com
Instagram : voopotechofficial
Facebook : voopotech

Contact in EU :
Vaping Legal Ltd
Address : Armstrong House , First Avenue , Robin Hood Airport , Doncaster. DN9 3GA, UK
Email : compliance@tpdcompliance.eu

In Italiano